



**HIKVISION**  
accessories

## Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

**DS-K1T801M**

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Türsensor          | 1 |
| Exit Taste         | 1 |
| Ausgabe blockieren | 1 |
| Glocke             | 1 |

### IDENTIFIZIERUNG

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Modus             | <b>Tastatur / Kartenleser</b> |
| Tastatur          | <b>Si</b>                     |
| Typ der Karte     | <b>MIFARE 13.56MHz</b>        |
| Anzahl der Karten | <b>3000</b>                   |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### EIGENSCHAFTEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Integrierter Controller | <b>Si</b> |
| Watchdog design         | <b>Si</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Amperezahl            | <b>170mA</b> |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Serie             | <b>HikA-P</b>           |
| Typ der Kontrolle | <b>Zugangskontrolle</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Abmessungen | <b>126.5 x 94.5 x 24 mm</b> |
|-------------|-----------------------------|

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

|                |                |
|----------------|----------------|
| Hauptprozessor | <b>32 bits</b> |
|----------------|----------------|

