



HIKVISION
HiWatch Series

Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWI-T621H-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	42 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	179 m
Beobachten (Offene Linse)	16 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	70 m
Erkennen (Offene Linse)	8 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	35 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	18 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	900mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	108.5° ~ 33.2°
Autofokus	Ja
Filtro IR	Sí

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 128Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Wellenlänge	850 nm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	560 g
Gewicht mit Verpackung	850 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si
---------------------------------	-----------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
-----------------	---

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

Video Tamper	Si
--------------	-----------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

