

MOVOK  
ACCESSORIES

## 8 port Neutraler Switch

### VK-SWITCH-08N-G

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>          |
| Spannung              | <b>100V ~ 240V</b> |
| Amperezahl            | <b>560mA</b>       |
| Standby Verbrauch     | <b>1W</b>          |
| Verbrauch an          | <b>5W</b>          |
| Stromeingang          | <b>DC 5V</b>       |
| Inklusive Netzteil    | <b>Ja</b>          |

#### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 55 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP30</b>         |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>          |
| Blitzschutz           | <b>4KV</b>          |

#### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Datenrate unterstützt              | <b>16 Gbps</b>   |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | <b>11.9 Mpps</b> |
| Maximale Übertragungsreichweite    | <b>100 m</b>     |
| Pufferspeicher                     | <b>2 Mb</b>      |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Installation           | <b>Desktop/ Wand</b>    |
| Abmessungen            | <b>140 x 78 x 32 mm</b> |
| Material               | <b>Kunststoff</b>       |
| Nettogewicht           | <b>150 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>240 g</b>            |

#### ETHERNET PORTS

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 10 / 100 / 1000 Base-T    | <b>8</b> |
| Anzahl der Ethernet-Ports | <b>8</b> |

#### SYSTEM (SWITCH)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAC Adressentabelle | <b>2K</b> |
|---------------------|-----------|

