



# AJAX

## Rauch, hitze und co brandmelder

### FIREPROTECT2-HSC-SB-W

#### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kompatibilität           | Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid |
| LED Anzeigen             | Ja                                   |
| LED Farben               | Verde / Rojo / Amarillo              |
| Tamper                   | Ja                                   |
| Art der Benachrichtigung | Akustik                              |
| Lautstärke Sirene        | 85 dB bis 3 Meter                    |
| Temperaturaktivierung    | 64°C                                 |

#### UMGEBUNG

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Betriebstemperatur    | 0 °C ~ 50 °C |
| Schutzart             | IP20         |
| Verwendung            | Innen        |
| Maximale Feuchtigkeit | 80%          |

#### ÜBER FUNK

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Frequenz               | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz            |
| Übertragungsreichweite | Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse) |
| Maximale Leistung RF   | Hasta 20 mW                      |
| Protokoll              | Jeweller                         |

#### ERKENNUNG

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Detektortyp | Rauch, Hitze und CO |
|-------------|---------------------|

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Termovelocimétrico | 10°C / min |
|--------------------|------------|

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen            | 124 x 124 x 45 mm |
| Nettogewicht           | 270 g             |
| Gewicht mit Verpackung | 330 g             |
| Farbe                  | Weiss             |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |             |
|-------------|-------------|
| Technologie | Drahtlos    |
| Typ         | Brandmelder |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Batteriemodell      | 2 unersetzbare Lithium-Batterien |
| Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre                  |

#### SENSOR

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor Typ | Raucherkennung: optischer Doppelspektrumsensor /<br>Temperaturerkennung: Thermistor / CO-Erkennung: chemischer Sensor |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

