



## Detector volumétrico inalámbrico

### HX-40RAM

#### DETECCIÓN

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tipo detector           | <b>Inalámbrico</b>       |
| Altura de instalación   | <b>2.5 m ~ 3 m</b>       |
| Ángulo detección        | <b>85°</b>               |
| Distancia detección     | <b>12 m</b>              |
| Método detección        | <b>infrarrojo (I)</b>    |
| Velocidad de detección  | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b> |
| Zonas de detección      | <b>94</b>                |
| Inmunidad mascotas      | <b>Sí</b>                |
| Antimasking             | <b>Sí</b>                |
| Periodo de alarma       | <b>2.0 ± 1 s</b>         |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>       |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Batería incorporada | <b>No</b>                               |
| Modelo de baterías  | <b>3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2</b> |
| Consumo Encendido   | <b>4mA</b>                              |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Indicadores LED   | <b>Sí</b>     |
| Tamper            | <b>Sí</b>     |
| Potencia señal RF | <b>10 dBm</b> |

#### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP55</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones       | <b>205 x 99 x 266 mm</b> |
| Peso neto         | <b>410 g</b>             |
| Peso con embalaje | <b>930 g</b>             |

#### SENSOR

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tipo de sensor      | <b>PIR</b> |
| Doble sensor PIR    | <b>Sí</b>  |
| Ajuste sensibilidad | <b>Sí</b>  |

