HIKVISION accesories

# Módulo de seguridad de puerta

## DS-K2M061

### ENTRADAS/SALIDAS

| | |
|---|---|
| Entrada de alarma | **2** |
| RS485 | **1** |
| Sensor de puerta | **Sí** |
| Botón de salida | **Sí** |
| Salida de alarma | **1** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Pared** |
| Dimensiones | **115 x 48 x 26 mm** |
| Peso neto | **130 g** |
| Peso con embalaje | **250 g** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Amperaje | **500mA** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Tipo | **Módulo de seguridad de puerta** |

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Comunicación | **Wiegand / RS-485** |
| Indicador LED | **Sí** |
| Tamper | **Sí** |
| DIP Switch | **4 canales** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-40 °C ~ 70 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **90%** |