technical datasheet



XVIV

Centrale sans fils HUB-B

EXTRAS

| Actualization software | Oui | |
|--------------------------------------|--|--|
| Application téléphone portable | Ajax Security System | |
| Notification via SMS | Oui | |
| Notification appel téléphonique | Oui | |
| Notification Push | Oui | |
| Nombre maximum caméras IP connectées | 10 | |
| Dispositifs Portables | iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur | |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Tension | 110V ~ 250V |
|-----------------------------|--------------|
| Durée de vie de la batterie | ± 14 heures |
| Batterie d'appui | Li-ion 2 A/h |

VIA RADIO

| 868MHZ | Frequence |
|---------------------|--------------------------|
| Jusqu'à 2000 mètres | Distance de transmission |
| Jusqu'à 25mW | Puissance maximum RF |

CERTIFICATION

| Classe | 2 |
|--------|---------|
| Norme | EN50131 |

SABOTAGE

| Antisabotage boitier | Oui |
|----------------------|-----|
| Antisabotage Mur | Oui |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Type d | le centra | le | Sans fil | S |
|--------|-----------|----|----------|---|
|--------|-----------|----|----------|---|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions | 163 x 163 x 36 mm |
|------------|-------------------|
| Poids net | 330 g |
| Couleur | Noir |

COMMUNICATION

| IP | Oui |
|--|--------|
| GPRS | Oui |
| Communication avec centre récenteur d'alarme | es Oui |

AMBIANCE

| | l'empérature de fonctionnement | -10 °C ~ 40 °C |
|---|--------------------------------|----------------|
| - | Utilisation | Intérieur |

ZONES

| Nombre maximum pièces | | 50 | |
|-----------------------|----------------------------|-----|--|
| | Nombre maximum d´appareils | 100 | |

PROCESSEUR

| Processeur | ARM |
|------------------|-------------|
| Système opératif | OS Malevich |

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum 50

