



**HIKVISION**  
intrusion

## Amplificateur de relais BUS DS-PM501R4

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Mode d'alimentation    | <b>DC (via le BUS)</b> |
| Tension                | <b>12V</b>             |
| Ampérage               | <b>300mA</b>           |
| Consommation en repos  | <b>200mA</b>           |
| Sortie relais type     | <b>SPDT (DC / AC)</b>  |
| Sortie relais tension  | <b>24V / 250V</b>      |
| Sortie relais ampérage | <b>16A / 16A</b>       |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

### CERTIFICATION

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Classe                      | <b>2</b>  |
| Niveau conditions ambiantes | <b>II</b> |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|           |            |
|-----------|------------|
| Connexion | <b>BUS</b> |
|-----------|------------|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensions           | <b>155 x 110 x 31 mm</b> |
| Poids net            | <b>270 g</b>             |
| Poids avec emballage | <b>380 g</b>             |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Série         | <b>AXPRO</b>              |
| Compatibilité | <b>Panneaux Hikvision</b> |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nombre de sorties | <b>4</b> |
| Relé de salida    | <b>4</b> |

