



**HIKVISION**  
accessories

## Controladora para 4 (2 portas) leitores

**DS-K2602T**

### FUNÇÕES

Geral	<b>Sim</b>
Patrol	<b>Sim</b>
Duress	<b>Sim</b>
Alarme de porta aberta	<b>Sim</b>
Antipassback	<b>Sim</b>
Porta Forçada	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	<b>4</b>
Sensor de porta	<b>2</b>
Botão de saída	<b>2</b>
Saída de alarme	<b>4</b>
Leitores	<b>4 (2 Portas)</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>Hika-P</b>
Número de Puertas	<b>2</b>

### COMUNICAÇÃO

Modo comunicação ao leitor	<b>Wiegand 26 / 34 / RS485</b>
Modo comunicação ao PC	<b>RJ45 (10 / 100M)</b>

### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>32 bits</b>
Memória	<b>32M</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>100W</b>
Amperagem	<b>1000mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>373 x 345 x 98 mm</b>
Peso líquido	<b>4700 g</b>

### CAPACIDADE

Cartões	<b>100000</b>
Registros	<b>300000</b>

