



## Detector volumétrico com fio 27 m

CH10053101

### DETECÇÃO

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo detector                                    | Com fio         |
| Altura de instalação                             | 2.5 m ~ 4 m     |
| Ângulo detecção                                  | 90°             |
| Distância detecção                               | 27 m            |
| Cobertura                                        | 27 m x 30 m     |
| Velocidade de detecção                           | 0,2 m/s ~ 5 m/s |
| Antimasking                                      | Sim             |
| PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep) | Sim             |
| Tipo de detecção                                 | Volumétrico     |
| 360PROtect™                                      | Sim             |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | DC / AC            |
| Tensão           | 10.5V ~ 30V / 24V  |
| Amperagem        | 18mA / 12mA ~ 30mA |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Indicadores LED | Sim |
| Tamper          | Sim |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|       |              |
|-------|--------------|
| Serie | ADPRO® PRO E |
|-------|--------------|

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Instalação   | Muro / Poste       |
| Dimensões    | 358 x 188 x 290 mm |
| Material     | Asa                |
| Peso líquido | 1700 g             |

### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP66                |
| Uso                     | Interior / Exterior |

### SENSOR

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Tipo de sensor       | PIR |
| Ajuste sensibilidade | Sim |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                 |   |
|-----------------|---|
| Saída de alarme | 3 |
|-----------------|---|