

**AJAX****Rauch und co brandmelder
FIREPROTECTPLUS-W****TECHNISCHE DATEN**

Kompatibilität	Ajax-Zentralen
LED Anzeigen	Si
Tamper	Si
Lautstärke Sirene	85dB
Temperaturaktivierung	59°C ±2°C

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	132 x 132 x 31 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	220 g
Farbe	Weiss

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 1300 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Benachrichtigung	Akustisch und visuell
Alarmaktivierungszeit	0.15 s

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x CR2032 / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 4 años

ERKENNUNG

Detektortyp	Rauch und CO
-------------	---------------------

