



**HIKVISION**  
accessories

## Selbständiger für 4 Leser

**DS-K2804**

### FUNKTIONEN

Allgemein	Sí
VIP	Sí
Gast	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Einbruchalarm	Sí
Sabotagealarm	Sí

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	4
Exit Taste	4
Alarmausgang	4
Relais NO/NC	4
Leser	4

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Hika-P
Anzahl der Türen	4

### KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	<b>Wiegand 26 / 34</b>
PC Kommunikationsmodus	<b>RJ45 (10 / 100M)</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>285 x 237 x 69 mm</b>
-------------	--------------------------

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	<b>32 bits</b>
Speicherung	<b>8M</b>
Software	<b>iVMS-4200 / iVMS-5200</b>
Software enthalten	<b>Sí</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>3.5W</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### KAPAZITÄT

Karten	<b>10000</b>
Register	<b>50000</b>

