

# technical datasheet



## optisch-thermischer rauchsensor

A30XHA

### STROM UND VERBRAUCH

Spannung	<b>24V ~ 35V sin polaridad</b>
Standby Verbrauch	<b>1mA</b>
Verbrauch aktiviert	<b>5mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	<b>Optisch-thermischer Rauchsensor</b>
-----	--

### TECHNISCHE DATEN

Aktivierungsanzeige	<b>Doppelte rote LED</b>
Fernanzeige Ausgang	<b>Sí</b>
Temperaturaktivierung	<b>60°</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>EN54-7</b>
----------	---------------

