



●detnov incendio centrale CCD-104

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	90V ~ 264V
Stützbatterie	Eingang vorhanden
Batteriemodell	2 x 7.5Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-5 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	439 x 268 x 112 mm
Nettogewicht	1870 g
Gewicht mit Verpackung	2270 g

ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	4
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	32

ATRIBUTOS

Mehrsprachig	Sí
--------------	-----------

SALIDAS (INCENDIO)

Störungsrelais	1
Alarmrelais	1
Sirenen Ausgang	Ja, mit einer Verzögerung von 0 bis 10 Minuten
Alarmausgang 24V DC	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	Konventionell
Typ der Zentrale	Incendio

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
----------	----------------------------------

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
----------	---------------------

