



**HIKVISION**  
accessories

Leser innen / außen mit tastatur  
/ kartenleser rfid 125khz

**DS-K1802EK**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## IDENTIFIZIERUNG

Modus	<b>Tastatur / Kartenleser</b>
Tastatur	<b>Ja</b>
Typ der Karte	<b>RFID 125KHz</b>
Maximaler Leseabstand	<b>weniger als 50 mm</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>115.9 x 43.3 x 17 mm</b>
Nettogewicht	<b>105 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>200 g</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	<b>Leser</b>
-------------------	--------------

## FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	<b>8-bits</b>
----------------	---------------

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>2W</b>

## EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	<b>No</b>
LED Anzeige	<b>Ja</b>
Tonwarnung	<b>Ja</b>

## KOMMUNIKATION

Modus	<b>Wiegand</b>
-------	----------------

