



**A-SMART-HOME**

Schaltbaren schalter mit 2  
tasten

A-NS86-2L2W

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | AC                                   |
| Spannung              | 110V ~ 240V                          |
| Standby Verbrauch     | 0.02W                                |
| Stromverbrauch        | 10A                                  |
| Leistungsaufnahme     | 800 W pro Segment / 2000 W insgesamt |

## SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Hintergrundbeleuchtung                    | Ja                  |
| Conexión eléctrica                        | Nur mit Phasenkabel |
| Touchscreen                               | Ja                  |
| Statuswiederherstellung nach Stromausfall | Ja                  |
| Lebenszyklus                              | 100000 Zyklen       |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abmessungen            | 50 x 50 x 30 mm |
| Nettogewicht           | 50 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 70 g            |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -20 °C ~ 70 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 93%            |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ Schaltbaren Schalter mit 2 Tasten

