technical datasheet



HIKVISION° accesories

Leser innen mit fingerabdruck / karte rfid 125khz

DS-K1201AEF

RS485

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Fingerabdruck / Karte
Anzahl der Fingerabdrücke	5000
Typ der Karte	RFID 125KHz
Maximaler Leseabstand	3 cm ~ 10 cm
Fingerprint recognition time	inferior a 1 s
Typ des Fingerabdrucksensors	Optical Sensor
Falsch positives Verhältnis (FAR) Fingerabdruck	≤ 0.001%
Negatives falsches Verhältnis (FRR) Fingerabdruck	≤ 0.01%
Autentificación múltiple	Ja
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	1.6W
EIGENSCHAFTEN	
Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí
DIP Switch	Ja
KOMMUNIKATION	

Kommunikationsmodus zur Steuerung

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	132 x 62 x 44 mm
Nettogewicht	260 g
Gewicht mit Verpackung	420 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle Leser

