



A-FIRE

rauch-wärmesensor

FD8020S

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 30V
Maximalverbrauch aktiviert	18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP43
Maximale Feuchtigkeit	90%

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	Gemäss den Normen EN54 - 5: 2000
Schutzbereich	Kreisdurchmesser 10m
Maximale Montagehöhe	8 m

CONEXIONES (INCENDIO)

Kabelquerschnitt	0.8 ~ 2.5 mm ²
------------------	---------------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	47 x 100 (Ø) mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	100 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Rauch-Wärmesensor
-----	-------------------

