



**HIKVISION**  
accessories

## Zugangskontrolle innen / außen mit tastatur / MIFARE-karten- leser

**DS-K1T805MX**

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Alarmeingang    | 2 |
| RS485           | 1 |
| Türsensor       | 1 |
| Exit Taste      | 1 |
| Eintrag sperren | 1 |
| Alarmausgang    | 1 |
| RJ45            | 1 |

### IDENTIFIZIERUNG

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Typ der Karte         | <b>MIFARE 13.56MHz</b> |
| Maximaler Leseabstand | <b>4 cm</b>            |
| Kartenlesezeit        | <b>menos de 1 s</b>    |
| Anzahl der Karten     | <b>10000</b>           |
| Anzahl der Register   | <b>100000</b>          |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart          | <b>IP65</b>           |
| Antivandalismus    | <b>IK08</b>           |
| Verwendung         | <b>Innen / Außen</b>  |

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Hauptprozessor | <b>Linux</b>       |
| Software       | <b>Hik-Connect</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>     |
| Spannung              | <b>12V</b>    |
| Verbrauch (w)         | <b>12W</b>    |
| Amperezahl            | <b>1000mA</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Installation           | <b>Oberfläche</b>           |
| Abmessungen            | <b>177 x 57.7 x 34.6 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>260 g</b>                |
| Gewicht mit Verpackung | <b>680 g</b>                |

### EIGENSCHAFTEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Integrierter Controller | <b>Sí</b> |
| Tonwarnung              | <b>Ja</b> |
| Tamper                  | <b>Sí</b> |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Typ der Kontrolle | <b>Zugangskontrolle</b> |
|-------------------|-------------------------|

