

X-SENSE

Kohlenmonoxidmelder mit Wi-Fi

XCOC-IR



TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	3
Lautstärke Sirene	85 dB bis 3 Meter
Lebensdauer	10 Jahre
Frecuencia	2400 ~ 2483.5 MHz
Alarmaktivierungszeit	70 ppm für 60 bis 240 Minuten / 150 ppm für 10 bis 50 Minuten / 400 ppm für 4 bis 15 Minuten
Bildschirm	Ja, LCD

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Kohlenmonoxid-Detektor
Wi-Fi	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	4.4 °C ~ 37.8 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	85%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Batterie
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	CR123A / 3V

SENSOR

Sensor Typ	Elektrochemisch
------------	------------------------

