# technical datasheet

SMART A-HOME

## Interruptor wi-fi con 3 botones

## A-TS86-3L

### ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

| | |
|---|---|
| Retroiluminación | **Sí** |
| Condensador | **Sí** |
| Conexión eléctrica | **Solo con cable fase** |
| Gestionable por escenarios | **Sí** |
| Panel táctil | **Sí** |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | **Sí** |
| Función conmutada | **Configurable a través de la app** |
| Ciclo de vida | **100000 ciclos** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **AC** |
| Voltaje | **160V ~ 240V** |
| Consumo Standby | **0.02W** |
| Consumo de corriente | **10A** |

### WI-FI

| | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | **IEEE802.11 b / g / n** |
| Rango frecuencia | **2.4 GHz** |
| Aplicación móvil | **Smart Life / Tuya Smart** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-20 °C ~ 70 °C** |
| Uso | **Interior** |
| Humedad máxima | **93%** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **50 x 50 x 30 mm** |
| Peso neto | **60 g** |
| Peso con embalaje | **80 g** |

### INFORMACIÓN GENERAL

Tipo **Interruptor Wi-Fi con 3 botones**