

# MOVOK



## Grabador IP de 6 canales y 8 mpx de resolución

### VK-NVR1106

#### GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	<b>8 Mpx</b>
Ancho de banda de entrada	<b>88Mbps</b>
Compresión de vídeo	<b>H.265 / H.264 (1)</b>
Modo de grabación	<b>General / detección de movimiento / inteligente / alarma</b>
Compresión de audio	<b>G.711A</b>
Frecuencia muestreo audio	<b>8KHz, 16 bit por canal</b>
Ancho de banda de salida	<b>88Mbps</b>

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	<b>1</b>
Velocidad RJ45	<b>100 Mbps</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / iOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Sí</b>
P2P	<b>Sí</b>
Software	<b>MOVOK (CMS)</b>
App	<b>MOVOK</b>

#### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Cámaras simultáneas en reproducción	<b>1 / 4 / 9</b>
Funciones de reproducción	<b>Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off</b>
Modo de copia de seguridad	<b>Dispositivo USB</b>
Búsqueda inteligente	<b>Sí</b>
Reproducción sincronizada	<b>6</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>235 x 215 x 45 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>770 g</b>
Peso con embalaje	<b>1270 g</b>
Chasis	<b>Mini 1U</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>7W</b>
Amperaje	<b>2000mA</b>

#### SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	<b>1</b>
Número salidas VGA	<b>1</b>
Resolución HDMI	<b>1080P</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>

#### AUDIO

Entradas audio	<b>1</b>
Salidas audio	<b>1</b>
Audio bidireccional (Full-duplex)	<b>Sí</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Serie 1</b>
Tecnología	<b>IP</b>
VIDEO	
Canales IP	<b>6</b>

# technical datasheet

## ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	<b>1</b>
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>



## ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

## SISTEMA

Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>
-------------------	-----------------------