



AJAX

Télécommande SPACECONTROL-B

FONCTIONS (TELECOMMANDE ALARME)

Armé	Oui
Désarmé	Oui
Alarme de panique	Oui
Indicateur	Led
Armé partiel	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	1 x CR2032 / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1300 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	65 x 37 x 10 mm
Poids net	15 g
Couleur	Noir
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Humidité maximum	90%

