

X-SENSE



Détecteur de monoxyde XC01-R

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Batterie
Batterie intégrée	Oui
Modèle de batteries	CR123A / 3V
Consommation Alarme	70mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	3
Volume sirène	85dB à 1 mètres
Durée de vie	10 ans
Ecran	Oui, LCD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Type	Detector de monóxido de carbono

AMBIANCE

Température de fonctionnement	4.4 °C ~ 37.8 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	85%

CAPTEUR

Type de capteur	Électrochimique
-----------------	------------------------