



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 1 mpx di risoluzione massima

**XVR4104C-I**

## REGISTRAZIONE

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione  | <b>1 Mpx</b>                                                                                                                                              |
| Compressione video                    | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                                                                    |
| Risoluzione registrazione HDCVI       | <b>1 Megapixel (720P)</b>                                                                                                                                 |
| Risoluzione egistrazione HDTVI        | <b>1 Megapixel (720p)</b>                                                                                                                                 |
| Risoluzione registrazione AHD         | <b>1 Megapixel (720p)</b>                                                                                                                                 |
| Immagini al secondo Stream principale | <b>1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>                                                                                                         |
| Immagini al secondo Flusso extra      | <b>CIF (1 ~ 15fps)</b>                                                                                                                                    |
| Bit rate video                        | <b>32Kbps ~ 6144Kbps per canale</b>                                                                                                                       |
| Modalità di registrazione             | <b>Manuale / Programmazione (Generale / Continua) / MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento / perdita / manipolazione video) / allarme / arresto</b> |
| Intervallo di registrazione           | <b>1 ~ 60 min (predefinito: 60 min) / Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec / Postrecord: 10 ~ 300 sec</b>                                                        |
| Compressione audio                    | <b>G.711A / G.711U / PCM</b>                                                                                                                              |
| Frequenza di campionamento audio      | <b>8 KHz, 16 bit per canale</b>                                                                                                                           |
| Velocità audio bits                   | <b>64Kbps per canale</b>                                                                                                                                  |

## VIDEO

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Canali BNC                | <b>4</b>                                  |
| Canali IP                 | <b>5, in sostituzione dei canali BNC</b>  |
| Telecamere IP accettate   | <b>4 telecamere BNC + 1 telecamera IP</b> |
| Formati video             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>      |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | <b>1080P / 720P</b>                       |
| Risoluzioni ammesse HDTVI | <b>1080P / 720P</b>                       |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Numero di porte RJ45     | <b>1</b>                     |
| Velocità RJ45            | <b>100 Mbps</b>              |
| Numero massimo di utenti | <b>128</b>                   |
| Dispositivi mobili       | <b>Android / IOS (Apple)</b> |
| ONVIF                    | <b>Sì</b>                    |
| Software                 | <b>SmartPSS</b>              |
| App                      | <b>iDMSS / gDMSS</b>         |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di ricerca                   | <b>Data / Ora / Allarme / rilevamento del movimento / ricerca esatta</b>                                                                                                                   |
| Funzioni di riproduzione              | <b>Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom</b> |
| Modalità di backup                    | <b>USB / dispositivo di rete</b>                                                                                                                                                           |
| N° canales simultáneos con cámaras IP | <b>1 / 4 / 6</b>                                                                                                                                                                           |
| N° canales simultáneos sin cámaras IP | <b>1 / 4</b>                                                                                                                                                                               |
| Tipos de iconos de aviso              | <b>Titolo / tempo della telecamera / perdita del video / blocco della telecamera / rilevamento del movimento / registrazione</b>                                                           |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>12V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>4W</b>     |
| Amperaggio                        | <b>1500mA</b> |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 45 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## AUDIO

# technical datasheet

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Risoluzioni ammesse AHD   | <b>1080P / 720P</b>  |
| Telecamere CVBS           | <b>Sí</b>            |
| Risoluzione telecamere IP | <b>2 Megapíxeles</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Installazione       | <b>Desktop</b>                 |
| Dimensioni          | <b>204.6 x 210.9 x 45.6 mm</b> |
| Peso netto          | <b>470 g</b>                   |
| Peso con confezione | <b>1040 g</b>                  |
| Telaio              | <b>Smart 1U</b>                |

## USCITA VIDEO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI      | <b>1080P</b> |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b> |

## STORAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>6 TB</b>      |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

## RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni di rilevamento   | <b>Registrazione / PTZ / Tour / Video Push / Email / FTP / Snapshot / Buzzer e suggerimenti sullo schermo.</b> |
| Tipo di rilevamento video | <b>Motion Detection / MD Zones : 396 (22 x 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis</b>                          |

## INGRESSI/USCITE

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
|---------|----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingressi audio                    | <b>1</b>  |
| Uscite Audio                      | <b>1</b>  |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | <b>Sí</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Serie      | <b>Serie 4</b>                                      |
| Tecnología | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b> |

## SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Processore        | <b>Embedded Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>     |

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SMD PLUS | <b>Sì, 4 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

