



**NOTIFIER**

## Sensore di fumo ottico-termico NFXI-SMT2

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Indicatore di attivazione	<b>Doppio led rosso</b>
Uscita indicatore remoto	<b>Sì</b>
Attivazione della temperatura	<b>58°</b>
Protezione da falsi allarmi	<b>Sì, analisi algoritmica</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>15V ~ 28V</b>
Consumo in standby	<b>0.2mA</b>
Consumo acceso	<b>3.5mA</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo **Sensore di fumo ottico-termico**

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>48 x 102 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Plastica ABS</b>
Peso netto	<b>100 g</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 70 °C</b>
Umidità massima	<b>93%</b>

### CERTIFICAZIONE

Normativa **EN54-5 / EN54-7**

