

SMART A-HOME

Interruttore a 3 pulsanti

A-NS86-3L1W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**110V ~ 240V**
Consumo in standby	**0.02W**
Consumo di corrente	**10A**
Potencia de carga	**300W para carga resistiva / 100W para carga LED**

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Retroilluminazione	**Sì**
Collegamento elettrico	**Solo con cavo di fase**
Pannello tattile	**Sì**
Recupero dello stato dopo un'interruzione di corrente	**Sì**
Ciclo di vita	**100000 cicli**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**50 x 50 x 30 mm**
Peso neto	**40 g**
Peso con confezione	**60 h**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 70 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**93%**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	**Interruttore a 3 pulsanti**