



X-SENSE

Sensore ottico di fumo
interconnettibile

XS01-W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume sirena	85dB a 3 metros
Protocollo di interconnessione	Link +
Numero massimo di dispositivi interconnessi	24
Vita utile	10 anni
Distanza di trasmissione	Fino a 250 m
Potenza del segnale RF	10 mW
Frecuencia	869.25 ~ 869.3 MHz

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
Tipo	Sensore di fumo ottico
Tipo di rilevamento	Ottico
Wi-Fi	No

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interno
Umidità massima	85%

DETECCIÓN (INCENDIO)

Area di protezione	20 ~ 40 m2
--------------------	------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Batteria
Batteria incorporata	Sí
Modello di batteria	Batteria al litio non sostituibile
Consumo di allarme	60mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	78 x 78 x 48 mm
Peso netto	90 g
Peso con confezione	130 g

SENSORE

Tipo di sensore	Fotoeléctrico
-----------------	---------------

