

## X-SENSE

Rilevatore di monossido di carbonio con Wi-Fi

XC0C-IR



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	3
Volume sirena	85dB a 3 metros
Vita utile	10 anni
Frecuencia	2400 ~ 2483.5 MHz
Tempo di attivazione dell'allarme	70 ppm per 60-240 minuti / 150 ppm per 10-50 minuti / 400 ppm per 4-15 minuti
Schermo	Si, LCD

### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Senza fili
Tipo	Detector de monóxido de carbono
Wi-Fi	Si

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interno
Umidità massima	85%

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Batteria
Batteria incorporata	Sì
Modello di batteria	CR123A / 3V

### SENSORE

Tipo di sensore	Elettrochimico
-----------------	----------------

