

**HIKVISION**  
intrusion

## Rilevatore di fumo wireless

## DS-PDSMK-S-WE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Compatibilità  | <b>Centrali Hikvision</b> |
| Indicatori LED | <b>Si</b>                 |
| Colori LED     | <b>Rojo</b>               |
| Volume sirena  | <b>85dB a 3 metros</b>    |
| Vita utile     | <b>10 anni</b>            |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Serie               | <b>AXPRO</b>                  |
| Tecnología          | <b>Senza fili</b>             |
| Tipo                | <b>Sensore di fumo ottico</b> |
| Tipo di rilevamento | <b>Ottico</b>                 |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 60 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## VIA RADIO

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868mHz</b>                        |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 800 m (senza ostacoli)</b> |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>Batteria</b>       |
| Batteria incorporata              | <b>Sí</b>             |
| Modello di batteria               | <b>CR17450 / 3V</b>   |
| La durata della batteria          | <b>Fino a 10 anni</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | <b>35 x 102 (Ø) mm</b> |
| Peso netto          | <b>125 g</b>           |
| Peso con confezione | <b>160 g</b>           |

## SENSORE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo di sensore | <b>Fotoeléctrico</b> |
|-----------------|----------------------|

