

**AJAX****Central de incêndio sem fios de 40 zonas****EN54-FIREHUB-W****ZONAS**

Número máximo zonas	40
Número máximo estâncias	80
Número máximo dispositivos	200
Teclados	10
Sírenes	10
Escenários automatizados	64

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Consumo (w)	60W
Bateria de apoio	Entrada disponível
Modelo de baterias	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP20
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1800 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 25 mW
Protocolo	Jeweller / Wings / TurboWings

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25

CARACTERÍSTICAS

Número de utilizadores	200
Ecrã	Sim
Tipo de ecrã	IPS tátil
Indicador LED	Sim
Resolução ecrã	1024 x 600

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	263 x 223 x 54 mm
Peso líquido	1550 g
Peso com embalagem	1900 g
Cor	Branco

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	Sim
Ethernet	Sim, 8P8C até 100 Mbps
2G	Sim
4G	Sim

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	1
Relé de alarme	1

