

X-SENSE

Detetor de monóxido XC01-R



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	Bateria
Bateria incorporada	Sim
Modelo de baterias	CR123A / 3V
Consumo Alarme	70mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	3
Volume sirene	85dB a 3 metros
Vida útil	10 anos
Ecrã	Sim, LCD

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Sem fios
Tipo	Detector de monóxido de carbono

AMBIENTE

Temperatura de operação	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	85%

SENSOR

Tipo de sensor	Eletroquímico
----------------	----------------------