

X-SENSE



Detetor de monóxido com Wi-Fi XC0C-IR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	3
Volume sirene	85dB a 3 metros
Vida útil	10 anos
Frequência	2400 ~ 2483.5 MHz
Tempo para disparo do alarme	70 ppm por 60-240 minutos / 150 ppm por 10-50 minutos / 400 ppm por 4-15 minutos
Ecrã	Sim, LCD

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	Sem fios
Tipo	Detector de monóxido de carbono
Wi-Fi	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	85%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	Bateria
Bateria incorporada	Sim
Modelo de baterias	CR123A / 3V

SENSOR

Tipo de sensor	Eletroquímico
----------------	----------------------

