



AJAX

Repetidor de sinal

EN54-FIREREX-W

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1800 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW
Número máximo de repetidores	5
Protocolo	Jeweller / Wings

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Bateria de apoio	Opcional
Modelo de baterias	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP20
Humidade máxima	75%

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Sem fios
Tipo	Repetidor de sinal

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Tiempo de recepción de una fotografía	Até 18 s (Wings) / Até 10 s (Ethernet)
---------------------------------------	--

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	210 x 210 x 50.5 mm
Peso líquido	890 g
Peso com embalagem	1100 g
Cor	Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de intervalo para conexão com receptor	12 ~ 300 sec
Proteção contra alarmes falsos	Sim
Deteccção de interferencia de sinal	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN54-4 / EN54-18 / EN54-25

